

Quick Start Guide

Le chargeur Team Orion Advantage One 1x5 est un chargeur rapide pour les batteries RC Lipo, Life et NiMH.

Voltage d'entrée	100-240V AC
Type de batteries	LiPO – LiFE – NiMH
Nombre d'éléments LiPO – LiFE	1S – 4S
Nombre d'éléments NiMH	1 – 10 cells
Puissance de charge	50W
Courant de charge	0.1 A – 5 A
Courant d'équilibrage	300 mA

Connections avant la charge

1. Connectez le chargeur au secteur avec le câble fourni.
2. Connectez le câble de charge au chargeur en respectant les polarités.
3. Connectez votre batterie au connecteur du câble de charge.
4. (Lipo et Life) Connectez le câble d'équilibrage au port d'équilibrage du chargeur

Charger une batterie

1. Sélectionnez le type de batterie à l'aide du bouton **TYPE**.
2. Choisissez le courant de charge à l'aide du bouton rotatif **CURRENT**.
3. La LED **CHARGING** clignote indiquant que le chargeur est prêt.
4. Appuyez pendant 2 secondes sur **TYPE** pour débuter la charge.
5. La LED **CHARGING** est allumée en continu pendant la charge.
6. Lorsque la charge est terminée, un bip retenti et la LED **CHARGING** clignote.
7. Pour terminer la charge manuellement, appuyez sur **TYPE** la LED **CHARGING** clignote.

Conseils pour la charge

Il est conseillé de charger les batteries à 1C (une fois leur capacité)

Batterie de 500 mAh	0,5 A
Batterie de 1000 mAh	1,0 A
Batterie de 2400 mAh	2,4 A
Batterie de 3000 mAh	3,0 A
Batterie de 4000 mAh	4,0 A
Batterie de 5000 mAh	5,0 A
Batterie de 8000 mAh	5,0 A